

Instructions



040-1719-00 & 045-0291-00

Extension de la tige de mise à la terre de la gamme AFG3000

www.tektronix.com



075-0923-02

Copyright © Tektronix. All rights reserved.

Description du kit

Ce kit fournit les pièces et les instructions de mise à jour des générateurs de fonctions arbitraires de la gamme AFG3000 de Tektronix équipés d'une extension de la tige de mise à la terre. Cette extension empêche certaines utilisations incorrectes de la tige de mise à la terre du panneau arrière qui peuvent potentiellement exposer l'utilisateur à des tensions dangereuses.



AVERTISSEMENT : *Pour éviter les risques de blessures graves, ne retirez pas l'extension de la tige de mise à la terre une fois installée sur votre instrument. Pour plus d'informations, reportez-vous à la lettre ci-jointe.*

Produits concernés

Si vous disposez d'un instrument dont le numéro de série figure dans la liste ci-dessous et si la tige de mise à la terre du panneau arrière est pratiquement au même niveau que le boîtier, vous devez installer ce kit.

<u>Noms de produits</u>	<u>Numéros de série commençant par :</u>
AFG3021/AFG3022	C01
AFG3101, AFG3102	C01
AFG3251, AFG3252	C01

Si la tige de mise à la terre du panneau arrière présente une saillie d'environ 12 mm par rapport au boîtier, comme l'indique l'illustration suivante, cela signifie que ce kit a déjà été installé.



Outils


- Tournevis standard à lame plate (1)
- Tournevis cruciforme (1)
- Outil de couple avec embout de tournevis à lame plate (en option)

Liste des pièces du kit

Quantité	Référence	Description
1	129-1639-00	Extension de la tige de mise à la terre (tige de séparation)
1	211-1234-00	Vis cruciforme 6-32 X 0,188 ; longueur 4,8 mm
1	075-0923-02	Instructions du kit, extension de la tige de mise à la terre de la gamme AFG3000

Installation

1. Débranchez le générateur de la gamme AFG3000 de la source d'alimentation.
2. Insérez l'extension de la tige de mise à la terre (référence Tektronix 129-1639-00) dans la tige de mise à la terre du panneau arrière, comme indiqué dans l'illustration suivante. Serrez l'extension manuellement.



3. Utilisez le tournevis à lame plate pour tourner l'extension d'environ $\frac{1}{4}$ de tour après le serrage manuel ou un outil de couple étalonné avec un embout de tournevis à la lame plate pour serrer l'extension à 11,5 kilogrammes-centimètres.
4. Utilisez un tournevis cruciforme pour installer la vis (référence Tektronix 211-1234-00) sur la tige de mise à la terre. Ne serrez pas la vis excessivement.
5. Rendez-vous à l'adresse www.tek.com/safety/afg3000/registration ou contactez le centre de service Tektronix le plus proche pour nous informer de la mise à jour de votre produit.



AVERTISSEMENT : Pour éviter tout choc électrique, utilisez toujours l'instrument avec une mise à la terre fiable, assurée généralement par un cordon d'alimentation à trois fiches. Si vous utilisez une sortie électrique à deux fiches, reliez le châssis de l'instrument à la terre à l'aide d'un câble de mise à la terre équipé d'une languette fixée à l'extension de la tige de mise à la terre avec la vis fournie.