

Instructions

Tektronix

040-1719-00 & 045-0291-00

Удлинитель стержня заземления серии AFG3000

www.tektronix.com



075-0923-02

Описание комплекта

В комплект входят детали и инструкции для обновления генераторов сигналов произвольной формы Tektronix серии AFG3000 и установки удлинителя стержня заземления. Удлинитель позволяет предотвратить некоторые варианты неправильного использования стержня заземления на задней панели, на котором могут возникать опасные для пользователя напряжения.



ВНИМАНИЕ! Для предотвращения возможного риска получения серьезной травмы не снимайте удлинитель стойки заземления после его установки. Для получения дополнительных сведений см. Прилагаемое письмо.

Обновляемые устройства

Если у вас имеется устройство, которое необходимо обновить (см. приведенные далее серийные номера), а стержень заземления на задней панели установлен практически вровень с корпусом, то следует установить этот комплект.

<u>Наименования устройств</u>	<u>Серийный номер начинается с:</u>
AFG3021, AFG3022	C01
AFG3101, AFG3102	C01
AFG3251, AFG3252	C01

Если стержень заземления на задней панели выступает от корпуса примерно на 12 мм, как показано на следующем рисунке, то этот комплект уже установлен.



Инструменты


- Стандартная отвертка с плоским лезвием (1)
- Крестовая отвертка (1)
- Инструмент для вращения с насадкой с плоским лезвием (приобретается дополнительно)

Список деталей комплекта

Количество	Серийный номер	Описание
1	129-1639-00	Удлинитель стержня заземления (распорный стержень)
1	211-1234-00	Винт, с крестообразным шлицем, 6-32 X 0,188; длиной 4,8 мм
1	075-0923-02	Инструкции для комплекта, удлинитель стержня заземления серии AFG3000

Установка

1. Отсоедините источник питания от генератора серии AFG3000.
2. вставьте удлинитель стержня заземления (номер по каталогу Tektronix 129 1639 00) в стержень заземления на задней панели, как показано на следующем рисунке. Затяните удлинитель от руки.



3. С помощью отвертки с плоским лезвием поверните удлинитель еще примерно на $\frac{1}{4}$ оборота или воспользуйтесь инструментом с откалиброванным усилием затяжки с плоским лезвием и заверните удлинитель с усилием 11,5 кг/см.
4. С помощью крестовой отвертки установите винт (номер по каталогу Tektronix 211 1234 00) в стержень заземления. Не сильно затягивайте винт.
5. Посетите веб-устраницу www.tek.com/safety/afg3000/registration или обратитесь в ближайший центр обслуживания Tektronix и проинформируйте об обновлении устройства.



ВНИМАНИЕ! Для защиты от поражения электрическим током всегда используйте инструмент с надежным заземлением, которое обычно осуществляется с помощью трехконтактного кабеля питания. Если имеется только двух контактный электрический выход, подсоедините корпус устройства к заземлению с помощью соответствующего провода, ушко которого приворачивается к удлинителю стержня заземления с помощью прилагаемого винта.